

FCM MONOFAZE STATİK REGÜLATÖRLERİN ÖZELLİKLERİ

Giriş (Input)		Çıkış (Output)	
Faz (Phase)	1 Faz (Phase1)	Faz (Phase)	1 Faz (Phase)
Gerilim (Voltage)	220 Vac	Gerilim (Voltage) (RMS)	220 Vac
Ayar Sahası (Voltage Range)	150 – 250 V		± %2
Frekans (Frequency)	50 Hz	Frekans (Frequency)	50 Hz

Koruma (Protections)		Göstergeler (Indicators)	
Çıkış Gerilimi (Yüksek/Düşük) Output Voltage (High / Low)	Devre otomatik olarak kesilir, sinyal lambası yanar. (Shutdown aotomaticly, Visual alarm)	Voltmetre (Voltmeter)	Çıkış gerilimi (Output voltage)
Aşırı Yük (Overload)	%125 yük için 2 saniye sonra devreyi keser. (2 seconds 125 % load and shutdown)	Ampermetre (Ammeter)	Çıkış Akımı (Output Current)
Tristör Hatası (Thyristor Failure)	Protect by fuse	Sinyal Lambası (LED)	Normal Çalışma Normal Operation
Filtre (Fitler) Optional	Surge Suppressor , EMI RIF Filters		Aşırı Voltaj (High/Low Voltage)
			Aşırı Yük (Overload)

Güç (KVA)	Genişlik (Cm)	Derinlik (Cm)	Yükseklik (Cm)	Ağırlık (Kg)
Power	Width	Depth	Height	Weight
6	32	52	50	45
10	32	52	55	75
15	32	60	70	105
22	35	70	75	120
30	35	70	75	145