

FCM TRİFAZE STATİK REGÜLATÖRLERİN ÖZELLİKLERİ

Model	FST-33 18	FST-33 30	FST-33 45	FST-33 65	FST-33 75
Güç (KVA)	18	30	45	65	75
Model	FST-33 90	FST-33 120	FST-33 160	FST-33 200	FST-33 240
Güç (KVA)	90	120	160	200	240

Giriş (Input)		Çıkış (Output)	
Faz (Phase)	3 Faz (Phase1)	Faz (Phase)	3 Faz (Phase)
Gerilim (Voltage)	380 Vac		380 Vac
Ayar Sahası (Voltage Range)	275 – 430 V	Gerilim (Voltage) (RMS)	± %2
Frekans (Frequency)	50 Hz	Frekans (Frequency)	50 Hz

Göstergeler (Indicators)		Koruma (Protections)	
Voltmetre (Voltmeter)	Çıkış gerilimi (Output voltage)	Çıkış Gerilimi (Yüksek/Düşük) Output Voltage (High / Low)	Devre otomatik olarak kesilir, sinyal lambası yanar. (Shutdown automatically, Visual alarm)
Ampermetre (Ammeter)	Çıkış Akımı (Output Current)	Aşırı Yük (Overload)	%125 yük için 2 saniye sonra devreyi keser. (2 seconds 125 % load and shutdown)
Sinyal Lambası (LED)	Normal Çalışma Normal Operation	Tristör Hatası (Thyristor Failure)	Protect by fuse
	Aşırı Voltaj (High/Low Voltage)	Filtre (Filter) Optional	Surge Suppressor , EMI RIF Filters
	Aşırı Yük (Overload)		

Güç (KVA)	Genişlik (Cm)	Derinlik (Cm)	Yükseklik (Cm)	Ağırlık (Kg)
18	32	60	90	95
30	35	70	90	145
45	90	45	120	180
65	100	50	120	255
90	100	50	120	320
120	100	50	120	425
160	110	75	150	600
240	130	65	150	810
300	150	75	150	1150